

Seznam součástí

	Position	value	quantity	note
Rezistory	1	0Ω	2	
	2	4.7Ω	2	
	3	33Ω	2	
	4	33Ω	2	
	5	470Ω	2	
	6	1K	1	
	7	6.8K	2	
	8	12K	2	
	9	470K	4	
	10	511 SMD resistor	1	
Diody	11	IN4007	8	
	12	LED (dlouhá)	1	
	13	LED (krátká)	1	
Tranzistory	14	2N5551	2	
	15	2N5401	2	
Stabilizátor	16	L7805 + radiator	1	
Kondenzátory	17	104	2	0.1uF/CBB
	18	474	2	0.47uF
	19	105K250	2	1uF
	20	330uF/50V	9	
	21	2200uF/25V	1	
Svorkovnice	22	5.08/2P Modrá	4	
	23	7.62/2P Zelená	1	
Elektronka	24	6N3 Tube	1	
Objímka	25			
Potenciometr	26	100K potenciometr	1	
Deska spojů	27			

1 Po každém zapnutí chvíli trvá, než se elektronka nažhaví - to je zcela normální jev.

2 Žhavení elektronky produkuje velké množství ztrátového tepla a skleněná baňka se ohřívá - může být velmi horká.

3 Pro napájení použijte transformátor 12V s výkonem alespoň 15W, nebo vyšším.

4 Na desce plošných spojů nejsou označeny kondenzátory C1-C8 (elektrolytické 50V/220uF)

Vstupní napájecí napětí : AC12V

Kmitočtová charakteristika : 10Hz-40KHz +/- 3dB

Zkreslení THD : >0.005%

Odstup signál/šum : 95dB

Příkon : 10W

Rozměry : 113mm x 65mm x 63mm

